

Technische Daten

Leistungsmerkmale

- WLAN-Mesh-Repeater für höchste Leistungsansprüche
- Mit WLAN Mesh lassen sich mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System zusammenfassen
- 3 WLAN-Funkeinheiten: 1733 MBit/s + 866 MBit/s (5 GHz) + 400 MBit/s (2,4 GHz) für die optimale Versorgung vieler WLAN-Geräte
- 2 x Gigabit-LAN-Anschluss: Verbundene Geräte

- Lässt sich alternativ per Kabelverbindung an einen Router anschließen (LAN-Brücke)
- Verschlüsselung mit WPA2 (802.11i), zusätzlich WPA3 Transition Mode (im Modus LAN-Brücke)
- Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern
- Einfache und sichere Einrichtung per Knopfdruck (WPS-Verfahren)
- Anzeige für Verbindungsqualität und Status
- Unterstützt das Internetprotokoll IPv6

Anschlüsse und Schnittstellen

- Anbindung ans Stromnetz mit mitgeliefertem Netzteil 230 V, 50 Hz
- WLAN Access Point: 802.11ac (1.733 MBit/s), 802.11n (400 MBit/s)

- WLAN: 2 x 5 GHz, 2,4 GHz
- 2 x Gigabit-Netzwerk-Anschluss (10/100/1000 MBit/s)

Einfache Installation

- Perfekt abgestimmt auf alle FRITZ!Box-Modelle
- Installation per Tastendruck über WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- Komfortable Bedienung über browserbasierte Benutzeroberfläche (<http://fritz.repeater>)

Lieferumfang

- FRITZ!Repeater 3000
- Netzteil

- Netzkabel
- Installationsanleitung

Geräteigenschaften

- Abmessungen (B x H x T): ca. 8,8 x 18,4 x 13,6 cm
- Leistungsaufnahme: maximal 11,4 Watt, durchschnittlich 6 Watt

Garantie

- 5 Jahre Herstellergarantie auf Hardware für Endkunden gemäß Garantiebedingungen