Tech specs

	TASTATUR	MAUS
Verbindungsschnittstelle	Kompatibel mit Bluetooth® Low Energy 4.x/5.0	Kompatibel mit Bluetooth® Low Energy 4.0/4.1/4.2/5.0
Funkfrequenz	Frequenzbereich von 2,4 GHz	Frequenzbereich von 2,4 GHz
Funkreichweite	33 Fuß (10 Meter) im Freien, bis zu 16 Fuß (5 Meter) in typischen Büroumgebungen	33 Fuß (10 Meter) im Freien, bis zu 16 Fuß (5 Meter) in typischen Büroumgebungen
Kompatibilität ²	Microsoft Windows 10/8.1 Das Gerät muss Bluetooth® 4.0 oder höher unterstützen IOS/MacOS- und Android-Geräte sind mit eingeschränkten Funktionen kompatibel	Microsoft Windows 10/8.1 – Gerät muss Bluetooth® 4.0 oder höher unterstützen
Abmessungen	17,12 x 4,87 x 0,749 Zoll (434,9 x 123,7 x 19 mm)	3,95 x 2,29 x 1,50 Zoll (100,4 x 58,2 x 38,3 mm)
Gewicht	16,32 oz. (461,6 g) (einschließlich Batterien)	3,095 oz. (78 g) (einschließlich Batterien)
Akku	2 AAA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten)	1 AA-Alkalibatterie (im Lieferumfang enthalten und vorinstalliert)
Akkulaufzeit	Bis zu 3 Jahre ¹	Bis zu 12 Monate ¹
Farbe	Mattschwarz	Mattschwarz ²
Garantie	Einjährige beschränkte Garantie	Einjährige beschränkte Garantie
Technische Daten	Spezielle Office* und Emoji-Tasten	Maus-Tracking-System: Red-Tracking Bildaufnahmerate: Dynamisch anpassbar auf 4000 Bilder pro Sekunde X-Y Auflösung: 1.000 dpi (39,4 Punkte pro Millimeter) Tracking-Geschwindigkeit: Bis zu 30 Zoll (762 mm) pro Sekunde
Produkteigenschaften und Leistung	Erweiterte Funktionen: Schnelle Kopplung für einfaches Koppeln von Maus und Computer ³ Anpassbare Funktionen: ² Neuzuweisung der am häufigsten verwendeten Tasten, Medien, Vorheriger Titel, Wiedergabe/Pause, Nächster Titel und Emoji-Taste	Tastenfunktionen der Maus: 4 Tasten: Links, rechts, Mausrad, Ein/Aus-Taste (zum Koppeln 3 Sekunden drücken) Scrolling-Funktionen: Modernes Mousrad für vertikalen Bildlauf und Taste zum Klicken der Erweiterten Funktionen: Schnelle Kopplung für einfaches Koppeln von Maus und Computer ³ Anpassbare Funktionen: ⁴ Anpassung der X-Y-Auflösung, Neuzuweisung der Radtastenfunktion, Tausch von Links- und Rechtsklick, Radanpassung, Meldung des Akkustands